

Руководство по эксплуатации  
главного блока управления умным  
домом **Aqara Gateway**

## Благодарим за выбор **Aqara Gateway**

### Краткое руководство

#### Введение

Контроллер Aqara Hub предназначен для управления устройствами умного дома, совместимыми с платформой HomeKit. Используя контроллер Aqara Hub совместно с устройством iOS, вы сможете управлять настенными переключателями и светодиодными светильниками, контролировать температуру, влажность и атмосферное давление, распознавать движение человека и обнаруживать утечки воды.

Более подробные сведения о продукции Aqara можно найти на сайте

#### Быстрая настройка

1. Загрузите приложение

Загрузите приложение Aqara Home из App Store или отсканируйте следующий QR-код для загрузки приложения Aqara Home.

2. Добавьте контроллер

1) Подключите контроллер к электросети и подождите 30 секунд, пока желтый индикатор не начнет быстро мигать. Убедитесь, что ваш iPhone или iPad (версии iOS 10.3 или выше) подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

\* Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор, отключите диапазон 5 ГГц в вашей сети Wi-Fi.


\* Расположите телефон близко к контроллеру и убедитесь, что они подключены к одной и той же сети Wi-Fi.



Кнопка  
Одно нажатие: Включить./выключить подсветку  
Тройное нажатие: Добавить аксессуары сетевого моста  
Продолжительное нажатие: Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы выполнить сброс контроллера

Аудиовыход

Подсветка



2) Откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу «Аксессуары» и нажмите «+» в верхнем правом углу, а затем выберите «Aqara Hub». Следуйте инструкциям на экране, чтобы сканировать или вручную ввести код HomeKit, расположенный на контроллере или на его упаковке, и добавьте контроллер к объекту Дом или Комната. Сохраните код HomeKit для дальнейшего использования.

3) Если произошла ошибка подключения, нажмите и удерживайте кнопку на контроллере в течение 10 секунд, пока желтый индикатор не начнет быстро мигать, чтобы повторно подключить контроллер.

3. Добавьте аксессуары сетевого моста После подключения контроллера откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу «Аксессуары» и нажмите «+» в верхнем правом углу и выберите аксессуар для добавления к контроллеру в соответствии с ИНСТРУКЦИЯМИ.

Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя данного аксессуара.

#### Установка

1. Не располагайте контроллер слишком близко к маршрутизатору. Идеальное расстояние для передачи сигнала — от 2 до 6 метров.

2. В зависимости от местных условий, расстояние передачи сигнала между контроллером и управляемыми устройствами, при условии отсутствия барьеров, таких как стены, обычно составляет от не более 30 метров.

Цвет индикатора	Состояние индикатора	
	Быстрое мигание	Медленное мигание
Жёлтый	При подключении системы в первый раз или при сбросе контроллера	Обновление прошивки
Синий	Во время подключения к сети Wi-Fi, отключения сети или повторного подключения после отключения контроллера от электросети	Нет
Фиолетовый	Нет	Можно добавлять аксессуары

### Примечание

1. Для управления аксессуаром Homekit автоматически и вдали от дома требуется наличие Apple TV с системой tvOS версии 10.2 или выше, или iPad с iOS версии 10.3 или выше, с настройкой в качестве системы управления умным домом.

2. Шифрование данных и связь между iPhone, Pad или iPod touch и контроллером Aqara Hub с поддержкой технологии Homekit обеспечивается технологией Homekit.

3. Связь между контроллером Aqara Hub и следующими аксессуарами выполняется на основе протокола Zigbee, с настройкой и шифрованием в контроллере Aqara. Это следующие аксессуары: Беспроводной мини-выключатель, Беспроводной удаленный выключатель (одна клавиша), Беспроводной удаленный выключатель (две клавиши), Настенный выключатель (без нейтрали, одна клавиша), Настенный выключатель (без нейтрали, две клавиши), Настен-

ный выключатель (с нейтралью, одна клавиша), Настенный выключатель (с нейтралью, две клавиши), Датчик открывания двери и окна, Датчик движения, Датчик температуры и влажности, Датчик вибрации, Датчик утечки воды.

4. Наличие на устройстве логотипа Apple Homekit означает, что данный электронный аксессуар был разработан специально для подключения к iPod touch, iPhone или iPad и был сертифицирован разработчиком, как соответствующий стандартам технологии Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности.

### Технические характеристики

**Модель:** ZHWG11LM

**Рабочая температура:** -10° – +40°C

**Рабочая влажность:** относит. влажность 0% -95% без конденсации

**Входное напряжение:** 100 – 240В перем. тока, 50 /60 Гц

**Протокол беспроводной связи:** Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee